

Усилитель мощности:

- Возможный частотный диапазон — 2-54 МГц, 140-180 МГц (по запросу)
 - Виды связи — FM, CW, SSB
 - Входная мощность — 5-50 Вт (по запросу)
 - Выходная мощность — 500 Вт
 - Напряжение питания — 48-53,7В, 15А
-
- Возможный частотный диапазон — 420-460 МГц
 - Виды связи — FM, CW, SSB
 - Входная мощность — 5-50 Вт (по запросу)
 - Выходная мощность — 400 Вт
 - Напряжение питания — 48-53,7В, 15А
-
- Индикация — выходная мощность, КСВ, температура
 - Максимальный КСВ в антенне — 2.0:1
 - Входной импеданс — 50 Ом (несимметричный)
 - Выходной импеданс — 50 Ом (несимметричный)
 - Устройства защиты — превышение выходной мощности, тока, КСВ, температуры.
 - Входные/выходные разъемы - UHF SO-239
 - Размеры - ш x в x г (мм) - 290x140x205
 - Комплектация: усилитель мощности, кабель питания, инструкция, гарантийный талон
 - Гарантия — 1 (один) год
 - Цена — 79 800,00 руб.



<https://eb104.ru/>

г. Воронеж

тел. +7995-621-30-88